

数据比对扫描器

Data Compare Barcode Scanner

快速使用指南 Quick Start Guide

无线全能版本

适用于所有通用的条码/二维码防错检测

WWW.H6H.NET V 1.1

温馨提示：带*号为出厂默认配置
非功能设定用途请勿扫描设置码

功能简介/Introduce

● 正确错误指示灯

● 录入按键



● 数据/充电线连接底座

【样本数据录入方式】

【1】短按一下录入按键，此时指示灯亮

【2】扫描需要录入的样本条码

【2】录入成功，绿灯闪 3 下并输出提示音

注：USB 线要与底座连接。无需连接电脑也可以使用。

功能模式切换/Function Mode



【1】标准数据比对模式*




【2】普通扫描枪模式/重码比对

【1】适合于相同条码检测混入不同条码并报警输出

【2】当普通扫描器使用或连接管理软件比对重码

数据输出模式/Interface



USB 标准输出模式*

数据直接输入到 WORD、EXCEL 或文本



【2】USB 管理软件输出模式

需要连接管理软件获取数据

结束符/Suffix Setting



添加回车/Add CR*



添加回车+换行/Add CR+LF



无/NONE

休眠时间/Sleep Time



2 分钟/Minute



5 分钟/Minute*



15 分钟/Minute

状态显示/Display



电量显示/Bat Level



版本信息/Version

实时上传模式/Reading Mode



实时上传模式/Immediate Mode*

数据存储模式/Storage Mode



存储模式/Storage mode



数据上传/Data Upload



数据统计/Data Quantity



数据清除/Data Dump

系统设置/Setting



恢复出厂设置/Default



一键配对/Connect

接收器重新配对方法/Reconnect

- 【1】扫描【一键配对】设置码
- 【2】拔掉接收器后重新插上
- 【3】蜂鸣器（滴一声）配对并连接成功

LED/蜂鸣器指示/Buz

比对成功	短鸣 1 声 / 绿灯快闪 1 次
比对失败	长鸣 3 声 / 红灯慢闪 3 次
USB 未连	蓝灯快闪
2.4G 配对	配对中：蓝色灯超快速闪烁
充电状态	充电中：黄灯长亮 / 已充满：熄灭
扫码成功	短鸣 1 声 / 绿灯快闪 1 次
扫描失败	短鸣 3 声 / 蓝灯快闪 3 次
休眠关机	低频音长鸣一声（到达设定休眠时间）
电量不足	连续低频/蜂鸣五次自动关机

★小提示：遮盖旁边的码可避免误扫★

更多资讯与下载：WWW.H6H.NET/DOWNLOAD